

Entrematic EMO dørautomatik til hængslede døre.

Entrematic EMO åbner lydløst, elektromekanisk og kan anvendes både til ind og -udadgående døre. På grund af sin lydløse drift er Entrematic EMO velegnet til sundheds-, bolig-, uddannelses-, kontor- og offentlige serviceområder

EMO kan monteres på dørens hængselside med glideskinne eller modsat hængselside med normal-arm og kan anvendes på såvel enkelt- som dobbeltdøre. Dørautomatikken er den ideelle løsning f.eks. inden for sundhedssektoren, boligbyggeri, kontorer og offentlige serviceområder, hvor både lavt støjniveau og nem adgang er vigtig

Åbne og -lukkekraften kommer fra jævnstrømsmotoren, incl. den indbyggede fjeder. Sikrer at døren lukker ved strømsvigt. Dørens bevægelser bestemmes af en mikroprocessor.

Produktreference: Entrematic EMO

Produktegenskaber

- Dørtype: Enkelt- og dobbelt døre
 - Farve: EV1 Sølv
 - Farve valg: sølv eller sort (armsystem og endekappe)
 - Anvendelse: Low energi eller fuld energi (ifølge EN160005)
 - Størrelse: 110 mm højde x 110 mm dybde x 716 mm bredde
 - Sikkerhedsfunktioner: Nødbåbning, i tilfælde af strømsvigt eller brandalarm kan døren anvendes manuelt (som en dørlukker).
- Valgfri tilslutning af impulsgivere såsom radar, albuekontakt, ADK eller andet.
Endvidere tilslutning af sikkerhedssensor, der forhindrer person-kontakt i dørens åbne- eller lukkende retning.

Tekniske specifikationer

CU-ESD (grundprint)

- Indgang til åbningsimpuls
- Lær funktion
- Justerbar fjederspænding
- Indbygget programvælger 3-vejs switch i endekappe
- Åbningshastighed
- Lukkehastighed og moment
- Push-to-go funktion
- Kraftassistance ved manuel åbning
- Automatisk synkronisering af dobbeltdøre via

Funktioner på tilkøbsprint

EXU-SI (låseprint)

- Udgang til el-lås. Ret/omvendt låsefunktion
- Tilbagemelding fra el-lås
- Programvælger, afbryderfunktion åbn/luk
- Backup –batteri, åbne og lukke døren op til 300 gange i (convenience mode)
- Nøgleåbning
- udvendig impuls
- Åbningsforsinkelse
- Frigørelse af lås (Listetryk)

EXU-SA (Sikkerhedsprint)

- Indgange for sikkerhedssensorer på og -modsathængselsiden
- Overvågning af tilstedeværelsesimpuls

Entrematic

Entrematic Nordic AB
Box 669, Lodjursgatan 10
SE-261 25 Landskrona
Sweden
Tel +46 10 4748 300
www.entrematic.com



- Relæudgangssignal for fejl eller dørindikation.

Tekniske specifikationer

Forsyningsspænding: 230VAC, 50 Hz

Strømforsyning: 100-240V AC, +10/-15%, 50/60 Hz

Strømforbrug: maks. 75W

Omgivelsestemperatur: -20° til + 45° C

EM EMO opfylder

- Aktivt område Tryk: EN1154, størrelse 4

- EN 16005

- UL 325

- ANSI / BHMA A156.10, A156.19

- SITAC 0710/97, 0166/99

Entrematic

Entrematic Nordic AB
Box 669, Lodjursgatan 10
SE-261 25 Landskrona
Sweden
Tel +46 10 4748 300
www.entrematic.com

